

# AJ-TRANSMITTER

Ajax



## Caratteristiche

---

- Ajax
- Rilevazione dell'inibizione
- Trasmettitore via radio
- Tamper anti-apertura
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Uscita di alimentazione 3.3 V
- Bidirezionale
- Alimentazione 3 pile CR123A 3.0 V
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1600 m
- Compatibilità con rilevatori di terze parti con uscita allarme cablata
- Ingresso allarme cablato e tamper antimanomissione

## Specificazioni

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Certificato</b>	Grado 2
<b>Frequenza</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distanza di trasmissione</b>	? 1600 m in spazio aperto
<b>Rilevazione anti-inibizione</b>	Disponibile
<b>Entrata dell'allarme</b>	Disponibile. NO/NC (Configurabile)
<b>Ingresso tamper</b>	Disponibile. NO/NC (Configurabile)
<b>Tamper anti-apertura</b>	Accelerometro
<b>Uscita alimentazione</b>	3.3 V
<b>Funzioni avanzate</b>	KeyArm Zone
<b>Temp. funzionamento</b>	-25 °C ~ 50 °C
<b>Batteria</b>	3 pile CR123A 3.0 V
<b>Dimensioni</b>	100 (l) x 39 (La) x 22 (Lu) mm