iAccess
Controllo Accessi e Rileva Presenze

i980

Controllo Accessi Rileva Presenze con lettore di tessere RFID e Apriporta

Rev.1905V1

iAccess i980 è una timbratrice marcatempo rileva presenze con controllo accessi dotata di tecnologia RFID, adatta a qualsiasi organizzazione ed installabile in pochissimo tempo.

- ✓ **Perfetti per tutte le strutture con presenza di personale**
- ✓ **Facili da configurare e gestibili da PC, per impostare orari di entrata, uscita ed eventuali pause.**

SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Lettore di Tessere di Prossimità RFID
- ✓ Display LCD a Colori retroilluminato multilingua
- ✓ Tastiera multifunzione
- ✓ Scarico dati tramite LAN o Memoria USB
- ✓ Registra fino a 10.000 utenti
- ✓ Memorizza fino a 100.000 passaggi
- ✓ Controllo accessi apri porta con funzione “Time Zone”
- ✓ Possibilità di attivazione sirena inizio/fine lavori
- ✓ Funzione giustificativo attivabile in ingresso ed uscita
- ✓ Temperatura di funzionamento da 0 °C a +45 °C
- ✓ Umidità da 10% a 80% senza condensa (solo uso indoor)
- ✓ Dimensioni: 140x170x35 (AxLxP mm)
- ✓ Garanzia 2 anni

Riconoscimento Utenti con tessere RFID
Utilizzo di tessere RFID EM (125KHz).

Riconoscimento Utenti con codice numerico
Accesso tramite password numerica su tastiera touch

Sistema Operativo del Software di Gestione
Il software Time Studio è installabile in sistemi Windows 7, 8, 10 o superiore

SOFTWARE DI GESTIONE TIME STUDIO (incluso)

Il Software **Time Studio** offre la possibilità di:

- ✓ Una gestione centralizzata di un qualunque numero di terminali iAccess
- ✓ Sincronizzare rapidamente gli utenti tra Software e i terminali iAccess
- ✓ Importare rapidamente gli utenti, le registrazioni e i dispositivi dal software i**Access Time Studio**
- ✓ **Disponibilità di licenze e moduli aggiuntivi**

**** si intendono i dispositivi iAccess predisposti al collegamento PC tramite USB, chiavetta o rete***

Securitaly® srl div. iAccess
via dei Platani 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel: 0547-71271 / info@iaccess.eu

Numero Verde 800 911 998

Trustpilot

iAccess
Controllo Accessi e Rileva Presenze

i980

Controllo Accessi Rileva Presenze con lettore di tessere RFID e Apriporta

Rev.1905V1

SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO UTENTI	tessere RFID EM (125 KHz)
PASSWORD	Password numerica
WEB SERVER INTEGRATO	Si
PROTEZIONE	Indoor
GESTIONE UTENTI	Software Time Studio o mediante dispositivo
COMUNICAZIONE E SCARICO DATI	LAN o USB
DISPLAY	LCD
TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE	inferiore a 0,5 secondi
NUMERO UTENTI REGISTRABILI	10.000
NUMERO PASSAGGI REGISTRABILI	100.000
APERTURA VARCO	Relè d'uscita
SIRENA INIZIO / FINE LAVORI	Si
FUNZIONE "TIME ZONE"	Si
FUNIONE GIUSTIFICATIVO	Si
ALIMENTAZIONE	12V 1,5 A - Alimentatore incluso
INTERFACCIA E VOCE	Led multicolore e Segnalazione Sonora
TEMPERATURA DI UTILIZZO	0°C a +45 °C
UMIDITÀ	10-80% senza condensa
DIMENSIONI	170 x 140 x 35 mm. (LxAxP)
CERTIFICATI	FCC, CE, RoHS
GARANZIA	2 anni

Securitaly® srl div. iAccess
via dei Platani 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel: 0547-71271 / info@iaccess.eu

Numero Verde 800 911 998

Trustpilot